



Amplificateur 4 canaux - 200W

Fonctionnant en Classe AB, l'amplificateur F200.4 délivre 4 x 65 watts efficaces sur charge de 4 ohms, et jusqu'à 2 x 200 watts efficaces, toujours sur 4 ohms. Il possède toutes les fonctions de filtrage nécessaires pour alimenter tous les canaux audio de la voiture, dans la plupart des configurations.

Caractéristiques

- Puissance nominale stéréo @ 12.5V - 4 Ohms: 4 x 65 WRMS
- Puissance nominale stéréo @ 12.5V - 2 Ohms: 4 x 120 WRMS
- Puissance nominale mono @ 12.5V - 4 Ohms: 2 x 200 WRMS
- Puissance Max.: 800 W
- Bande passante @ +/- 3dB: 10/40000 Hz
- Sensibilité d'entrée: 0.3-6 V
- Rapport signal / bruit : > 100 dB
- Filtre passe haut: 30—180 Hz
- Filtre passe bas: 30—180 Hz
- Bass boost: 0—12 dB @ 45 Hz
- Dimensions du bloc L x H x P: 260 x 292 x 55 mm
- Section de câble d'alimentation préconisée: 20 mm²



Logistique

Code EAN :	3527570042607	Taille du colisage (mm) :	623 x 410 x 340	Nomenclature douanière :	8518408990
Taille de la boîte (mm) :	310 x 390 x 95	Poids du colisage (Kg) :	13	Numéro d'éco-emballage :	NC
Poids de la boîte (Kg) :	2	NB / Palette :	NC	Taxe DEEE :	non
Colisage :	6	NB / Container (20ft):	NC		



Amplificateur 2 canaux - 200W

Le modèle T200.2 fournit 2 x 65 watts efficaces sur 4 ohms, 2 x 120 watts efficaces sur charge de 2 ohms, et 200 watts en mode ponté mono. Son filtrage intégré lui permet d'être utilisé dans toutes les configurations possibles, y compris en canal de grave.

Caractéristiques

- Puissance nominale stéréo @ 12.5V - 4 Ohms: 2 x 65 WRMS
- Puissance nominale stéréo @ 12.5V - 2 Ohms: 2 x 120 WRMS
- Puissance nominale mono @ 12.5V - 4 Ohms: 1 x 200 WRMS
- Puissance Max.: 400 W
- Bande passante @ +/- 3dB: 10/40000 Hz
- Sensibilité d'entrée: 0.3-6 V
- Rapport signal / bruit : > 100 dB
- Filtre passe haut : 50—250 Hz
- Filtre passe bas : 50—250 Hz
- Bass boost: 0—12 dB @ 45 Hz
- Dimensions du bloc L x H x P: 260 x 182 x 55 mm
- Section de câble d'alimentation préconisée: 10 mm²



Logistique

Code EAN :	3527570042591	Taille du colisage (mm) :	635 x 620 x 360	Nomenclature douanière :	8518408990
Taille de la boîte (mm) :	310 x 280 x 295	Poids du colisage (Kg) :	19	Numéro d'éco-emballage :	NC
Poids de la boîte (Kg) :	1.5	NB / Palette :	NC	Taxe DEEE :	non
Colisage :	12	NB / Container (20ft):	NC		



Amplificateur 1 canal - 500W

L'amplificateur M500.1 atteint 1 x 250 watts efficaces sur charge de 4 ohms, 1 x 500 watts efficaces sur 2 ohms . Le filtrage et les modes de fonctionnement sont complets, pour le grave comme pour la bande médium/aigu. La prise remote vous permet de brancher une télécommande subwoofer.

Caractéristiques

- Puissance nominale mono @ 12.5V - 4 Ohms: 1 x 250 WRMS
- Puissance nominale mono @ 12.5V - 2 Ohms: 1 x 500 WRMS
- Puissance Max.: 1000 W
- Bande passante @ +/- 3dB: 10/40000 Hz
- Sensibilité d'entrée: 0.3—6 V
- Rapport signal / bruit : > 100 dB
- Filtre passe haut: 65—4000 Hz
- Filtre passe bas: 40—250 Hz
- Bass boost: 0—12 dB @ 45 Hz
- Dimensions du bloc L x H x P: 260 x 292 x 55 mm
- Section de câble d'alimentation préconisée: 25 mm²



Logistique

Code EAN :	3527570042614	Taille du colisage (mm) :	623 x 410 x 340	Nomenclature douanière :	8518408990
Taille de la boîte (mm) :	310 x 390 x 95	Poids du colisage (Kg) :	14.2	Numéro d'éco-emballage :	NC
Poids de la boîte (Kg) :	2.2	NB / Palette :	NC	Taxe DEEE :	non
Colisage :	6	NB / Container (20ft):	NC		